

# Growatt ShineMaster

- Lokaler Webserver zur einfachen Konfiguration
- Einspeiseregulierung verfügbar mit Stromzähler
- Anschluss von bis zu 32 Wechselrichtern
- Multifunktional und hohe Leistung



**GROWATT**

[www.ginverter.com](http://www.ginverter.com)

P O W E R  
- I N G O  
T O M O -  
R R O W O

## Hardware-Parameter

Netzteil	Input: 100-240V, 50/60Hz AC Output: 5V(+/-15%), 1A DC
Energieverbrauch	2.5W

## Anwendungsparameter

Max. Kommunikationsreichweite	500m
Kommunikation mit Wechselrichtern	Rs485 (Modbus RTU Protokoll)
Kommunikation mit dem Server	TCP (Modbus TCP Protokoll)
Unterstützungsnetzwerk	Ethernet /4G
Datenübertragungsintervall	5 Minuten
Standardserver-URL	server.growatt.com
Unterstützte Server	ShineServer

## Allgemeine Daten

Abmessungen (B / H / T)	130/84/25mm
Gewicht	180g
Sprache	Englisch
Montagemöglichkeiten	Wand-Montage
Umgebungstemperaturbereich	30°C ... +60°C
Schutzklasse	IP30
Garantie	1 Jahr

CE


 The logo for SOLSOL features the brand name in a bold, blue, sans-serif font. The letter 'O' in 'SOLSOL' is replaced by a blue circle containing a white plus sign (+). The letter 'O' in 'SOL' is replaced by a blue circle containing a white minus sign (-).

SOLSOL s.r.o.  
 Králova 298/4, Brno 616 00, Tschechische Republik  
 sales@solsol.cz  
 www.solsol.cz