

# TECHNICKÁ SPECIFIKACE R-FVE-A40-3

Návrh proveden programem E-CONFIG 3.11.19. Databáze 2023.02.01, platnost dat od 01.02.2023

## Zpracoval:

**A-Z TRADERS s.r.o.**

Zapadlá 1270/6

**14700 Praha 4**

IČO: 07462522

DIČ: CZ07462522

Banka: Komerční Banka

Číslo účtu: 115-8034360297/0100

Josef Zíka

Telefon: 723033334

E-mail: zika@aztraders.cz

## Příjemce materiálu:

**A-Z TRADERS s.r.o.**

Zapadlá 1270/6

**14700 Praha 4**

IČO: 07462522

DIČ: CZ07462522

Banka: Komerční Banka

Číslo účtu: 115-8034360297/0100

Josef Zíka

Telefon: 723033334

E-mail: zika@aztraders.cz

## Soubory:

R-FVE-A40-3.ECFX

Rozpiska R-FVE-A40-3.XLS

## Poznámka:

Sumarizovaný seznam

(počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednávkové jednotky)

## Projekt:

R-FVE-A40-3

R-FVE-A40-3

## Datum:

31.05.2022

Platnost: 30 dní (do 30.06.2022)

Splatnost: 14 dní

Poř.	Popis	Typové označení	Objednávací číslo	Počet kusů celkem	
<b>R-FVE-A40-3</b>					
1	Rozvodnice NA omítku IP65, průhledné dveře, 3 řady, 54 modulů	IKA-3/54-ST	174202	1	
2	Záslepka pro výřezy 45mm, 12 modulů TE, bílá, lámatelná po 2,25mm (1/8TE)	BS-12MF-WH	178975	1	
3	Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A	IS-40/3	276272	1	
4	Instalační stykač, Uc=230V AC, In=40A, 4zap. kont.	Z-SCH230/40-40	248852	1	
5	ELKO EP HRN-55	HRN-55		1	
6	Jistič PL6, char B, 3-pólový, Icn=6kA, In=20A	PL6-B20/3	286590	1	
7	Jistič PL6, char B, 3-pólový, Icn=6kA, In=6A	PL6-B6/3	286586	1	
8	Pojistkový odpojovač, fotovoltaické aplikace, 2-pole, 1000V DC / 30A, C10 (10x38mm)	CHPV2U	CHPV2U	2	
9	Svodič přepětí T1+T2 (I+II, B+C), fotovoltaické aplikace 1000V DC, max.zkrat.proud 1000A	SPPVT12-10-2+PE	177256	2	
10	Svorkovnice ELEKTRO Bečov nad Teplou, 0.15-2.5 mm2	RSA 2.5 A		9	
11	Svorkovnice ELEKTRO Bečov nad Teplou, 2.5-10 mm2	RSA 10		10	
12	Ultra rychlá válcová pojistka pro fotovoltaiku, (norma UL), 10x38mm, 1100V DC, 15A	PV-15A10F	PV-15A10F	4	
13	Finder RELE	2P/8A 230VAC 40.52.8.230.0000		1	
14	Jistič PL6, char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=2A	PL6-B2/1	286516	1	